

UN ACCÈS
FACILE À
L'ÉQUIPEMENT
AV

BT7883

SUPPORT MURAL D'ÉCRAN AVEC PLATEAU DE RANGEMENT COULISSANT


Le BT7883 est une solution de montage d'écran avec un plateau coulissant intégré pour le rangement de l'équipement AV derrière l'écran. Doté d'une plaque d'interface d'équipement à dégagement rapide qui peut être séparée du support, l'équipement AV peut être facilement ajouté ou retiré de l'installation sans avoir besoin de retirer l'écran au préalable. Le mécanisme du plateau fonctionne sans outil pour un usage aisé, avec la possibilité d'ajouter un cadenas (non inclus) pour empêcher l'accès non autorisé à l'équipement. Pour éviter que les câbles ne s'emmêlent ou ne soient pincés lors de l'ouverture et de la fermeture du plateau, un chemin de câbles intégré se déplace à l'unisson avec le plateau. Le BT7883 est adapté au montage mural ainsi qu'aux pôles de System 2 de B-Tech et aux colonnes de System X/Mode-AL.

SPÉCIFICATIONS

Taille d'écran recommandée	46"-70"
Poids d'écran max.	70kg
Fixations VESA®	200 x 200 jusqu'à 600 x 400
Profondeur à partir du mur	100mm
Charge max. de rangement	10kg
Dimensions max. des équipements	H:424 L:335 P:65mm
Extension max. du plateau (à partir du support)	850mm

CARACTÉRISTIQUES

- Support mural d'écran conçu pour ranger des accessoires AV derrière l'écran
- Peut être monté afin que le plateau s'ouvre à gauche ou à droite de l'écran
- Le plateau s'ouvre facilement sans outils
- Les bras d'interface comprennent des vis de niveau pour régler la hauteur de l'écran
- En position ouverte tous les accessoires sont accessibles et peuvent être retirés ou ajoutés sans retrait de l'écran
- Le plateau a la fonction de dégagement rapide pour que l'équipement puisse être facilement retiré du plateau
- Il se verrouille en position ouverte et fermée et peut être sécurisé par un cadenas (cadenas non inclus)
- Compatible avec les colonnes de System X / Mode-AL de B-Tech et avec colliers de B-Tech pour installations sur poteau
- Tout le matériel de montage est inclus




Peut être monté afin que le plateau s'ouvre à gauche ou à droite de l'écran



En position ouverte tous les accessoires sont accessibles et peuvent être retirés ou ajoutés sans retrait de l'écran



Le guide des tailles d'écran pour ajuster le support afin qu'il s'adapte à tous les écrans de 32" à 70"



Le plateau a la fonction de dégagement rapide pour que l'équipement puisse être ajouté ou retiré

